





## Крестообразный разветвитель лестничного лотка ХЛНЛО, R325



Артикул	Номер для заказа			Высота (H) мм	Ширина (B) мм	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
								
Борт 50								
ХЛНЛО 200x50	033325	333325	233325	50	200	1230	5,03	2
ХЛНЛО 300x50	033335	333335	233335	50	300	1330	5,62	2
ХЛНЛО 400x50	033345	333345	233345	50	400	1430	6,21	2
ХЛНЛО 500x50	033305	333305	233305	50	500	1530	6,80	2
ХЛНЛО 600x50	033365	333365	233365	50	600	1630	7,74	2
Борт 80								
ХЛНЛО 200x80	033328	333328	233328	80	200	1230	6,04	2
ХЛНЛО 300x80	033338	333338	233338	80	300	1330	6,63	2
ХЛНЛО 400x80	033348	333348	233348	80	400	1430	7,22	2
ХЛНЛО 500x80	033358	333358	233358	80	500	1530	7,80	2
ХЛНЛО 600x80	033368	333368	233368	80	600	1630	8,74	2
Борт 100								
ХЛНЛО 200x100	033321	333321	233321	100	200	1230	6,71	2
ХЛНЛО 300x100	033331	333331	233331	100	300	1330	7,30	2
ХЛНЛО 400x100	033341	333341	233341	100	400	1430	7,89	2
ХЛНЛО 500x100	033301	333301	233301	100	500	1530	8,48	2
ХЛНЛО 600x100	033361	333361	233361	100	600	1630	9,42	2



ХЛНЛО предназначен для создания крестообразного разветвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 325 мм. Предусмотрена фиксация разветвителя к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить разветвитель на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУ или СПУ. Разветвитель должен иметь минимум одну опору.

